



BESKRIVNING AV OBJEKT SOM VISAS I DISPLAYEN FÖR ELMÄTARE SAGEMCOM T310.2/ T310.3/ T310.5

(För att bläddra mellan objekten i displayen utförs ett kort knapptryck på den orangea kundknappen)

Displaykod	Enhet	Beskrivning av displaykod
		TESTBILD Alla pixlar svarta = Funktionskontroll av display
1.8.0	kWh (kilowattimme)	Förbrukning (total)
2.8.0	kWh (kilowattimme)	Produktion (total)
15.8.0	kWh (kilowattimme)	Total energi
1.8.1	kWh (kilowattimme)	Förbrukning (låglast)
1.8.2	kWh (kilowattimme)	Förbrukning (höglast)
15.8.1	kWh (kilowattimme)	Total energi (låglast)
15.8.2	kWh (kilowattimme)	Total energi (höglast)
3.8.0	kVArh (kilovartimme)	Reaktiv förbrukning (total)
4.8.0	kVArh (kilovartimme)	Reaktiv produktion (total)
1.7.0	kW (kilowatt)	Förbrukad effekt (momentan)
2.7.0	kW (kilowatt)	Producerad effekt (momentan)
15.7.0	kW (kilowatt)	Total effekt (momentan)
32.7.0	V (Volt)	Momentan Spänning för Fas 1 (L1)
52.7.0	V (Volt)	Momentan Spänning för Fas 2 (L2)
72.7.0	V (Volt)	Momentan Spänning för Fas 3 (L3)
31.7.0	A (Ampere)	Momentan Ström för Fas 1 (L1)
51.7.0	A (Ampere)	Momentan Ström för Fas 2 (L2)
71.7.0	A (Ampere)	Momentan Ström för Fas 3 (L3)
0.2.0	-	Firmware version (metrologisk)
0.2.8	-	Firmware signatur (metrologisk)

1.2.0	-	Firmware version (applikation)
1.2.8	-	Firmware signatur (applikation)
0.4.2	Ampere (A)	Strömtransformator (primär)
0.4.5	Ampere (A)	Strömtransformator (sekundär)
0.4.3	Volt (V)	Spänningstransformator (primär)
0.4.6	Volt (V)	Spänningstransformator (sekundär)